

# Класс GrdGIL

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Информация о текущем ключе.

## Синтаксис

```
public class GrdGIL extends GrdInfo
```

## Константы

| Remote                                         |
|------------------------------------------------|
| <code>public static final GrdGIL Remote</code> |

Удаленный или локальный ключ. Если 0, то это локальный ключ, если 1, то удаленный.

Значение константы: 0x3000

| ID                                         |
|--------------------------------------------|
| <code>public static final GrdGIL ID</code> |

ID текущего ключа

Значение константы: 0x3001

| GrdGIL Model                                  |
|-----------------------------------------------|
| <code>public static final GrdGIL Model</code> |

Модель текущего ключа

Значение константы: 0x3002

| Interface                                         |
|---------------------------------------------------|
| <code>public static final GrdGIL Interface</code> |

Интерфейс текущего ключа.

Значение константы: 0x3003

| LockCounter                                         |
|-----------------------------------------------------|
| <code>public static final GrdGIL LockCounter</code> |

Счетчик блокировок текущего ключа.

Значение константы: 0x3005

**Seek**

```
public static final GrdGIL Seek
```

Текущее значение указателя памяти ключа в текущей системе адресации.

Значение константы: 0x3006

**DrvVers**

```
public static final GrdGIL DrvVers
```

Версия драйвера Guardant. Старший байт слова содержит номер старшей версии драйвера, младший байт слова содержит номер младшей версии драйвера. Пример: 0x0701 = 7.1

Значение константы: 0x4000

**DrvBuild**

```
public static final GrdGIL DrvBuild
```

Номер сборки драйвера.

Значение константы: 0x4001

**PortLPT**

```
public static final GrdGIL PortLPT
```

Адрес LPT порта, к которому подключен текущий ключ (0 для USB).

Значение константы: 0x4002

**SoftFileName**

```
public static final GrdGIL SoftFileName
```

Полный путь к активированному контейнеру Guardant SP (строка в формате Unicode)software dongle container file name unicode string

Значение константы: 0x4003

См. метод: [GrdGetInfo](#)