

Установка лимита активаций

Серийные номера по умолчанию обладают исходным лимитом активаций, который определяется типом софтверного ключа, заказанного разработчиком.

Этот лимит можно изменять на значение, не превышающее первоначальный лимит.

Для этого последовательно выполните следующие действия:

- Перейдите на вкладку **Ограничение активаций**,
- При необходимости произведите поиск и выборку номеров по заданным параметрам,
- Установите галки напротив нужных серийных номеров,
- Укажите новое значение лимита активаций для выбранных номеров
- Нажмите на кнопку **Назначить**

ПродуктыЗаказыСерийные номераГрупповая работа с ключамиДокументация

Сервер активации → Серийные номера → Ограничение активаций

Ограничение активаций

Управление лимитом активаций серийных номеров.

Расширенный поиск

Показать результатыВсе продуктыВсе заказыВсе статусы

Просмотр номеровНазначение продуктуПередача пользователюСетевые ключиОграничение активацийБлокировкаРазблокировкаИстория

Назначить100

Выбрано: 1 из 131

	ID	Серийный номер	Продукт	Сетевой ресурс	Статус	Кол-во активаций	Текущий лимит	Исходный лимит	Комментарий
☒	8000AF33	gjCCaf-...-OvAIBC	[8] Dancing kittens Demo		Готов к активации	0	100000	100000	—
☐	8000AF32	dOgmTH-...-KvAIBC	[8] Dancing kittens Demo		Готов к передаче	0	100000	100000	—
☐	8000AF31	XsSjsx-...-GvAIBC	[8] Dancing kittens Demo		Готов к передаче	0	100000	100000	—

Примечание
Установка ограничения активации допустима только в рамках принадлежности либо отсутствия принадлежности продукта к Демо-версии (и, как следствие, одновременная установка галок возможна только для серийных номеров, принадлежащих либо не принадлежащих к Демо-версии). Подробнее см. информацию о флаге [Для распространения демо-версий](#) для **Продукта**.

После выполнения операции будет отображена страница с результатами назначения:

Результат операции

Ограничено кол-во активаций, новое значение: 100 (Номеров: 1)

[8000AF33](#)gjCCaf-dbphQc-aTTlg7-ULrda-gwCW7e-2W\$lzy-dUiwZn-2DoUms-3cU8oj-OvAIBC

Возможные ошибки операции

Ошибка	Причина
Недопустимый статус серийного номера для данной операции	На момент операции номер находился в статусе "Исчерпан счетчик активаций"
Ограничение активаций больше количества оставшихся активаций серийного номера	Разница между исходным значением и текущим значением лимита превышает заданное значение
Указанные данные отсутствуют в БД	На момент операции номер удален из системы

Ошибка добавления/изменения данных в БД	Системная ошибка при обновлении данных
---	--